



Dimmer Dimmers memory tip-stuur apparaat DIN-rail

6550

2CKA006550A0016

Generated on 8-9-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006550A0016
Oude artikelnummer	6550-0-0016
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Dimmers
Type	6550
Omschrijving	memory tip-stuur apparaat DIN-rail Busch-tipdimmer, voor het sturen van elektronische voorschakelapparaten voor fluorescentielampen met stuuruitgang 1-10 V DC, stuurstroom max. 50 mA DC, voor led-sturing via voorschakelapparaten, bediening via conventionele impulsdrukknoppen, DIN-rail.
Status	Niet voorraadhoudend - Vervallen
GTIN code	4011395599204
Netto gewicht	0,102 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,18 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 58 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze:	Tiptoets
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	EVSA 1-10 V
Ingang voor nevenunit:	Nee
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Klikbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Geen
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	230 - 230

Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	36
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	89
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	64
Aantal modules (bij modulair systeem):	3
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 8-9-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>