



384103



## Jal.-draaischak. 1-polig

### Technische eigenschappen

#### Design

Type bedieningspaneel draaiknop

#### Functies

Functie met impuls/vastestandfunctie

#### Uitvoering

Schaltart / Variante met 0-stand

#### Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit Nee

Compatible with Google Assistant Nee

Compatible with Amazon Alexa Nee

IFTTT support available Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

Nominale stroom 10 AX

#### Stroom

Schakelstroom 10 AX (100 W LED (SBL))

#### Afmetingen

Diepte 42 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Bestandsdeel kunststof/metaal

#### Montage

Montagewijze met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60669-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0632-1

Aansluittype met schroefklemmen

#### Samenstelling

Centraaldelen/-platen voor centraaldeel met draaiknop

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

#### Identificatie

Toepassing Jaloeziebesturing

Hoofdesignreeks BASISELEMENTEN