




387703



Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

Uitvoering

Schaltart / Variante	kruis
Antibacterial treatment	Nee

Compatibiliteit

Compatible with Apple HomeKit	Nee
Compatible with Google Assistant	Nee
Compatible with Amazon Alexa	Nee
IFTTT support available	Nee

Bedienen en signaleren

Impulsdrukknop	nee
----------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	10 AX

Stroom

Schakelstroom	10 AX (100 W LED (SBL))
---------------	-------------------------

Afmetingen

Diepte	42 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Materiaal

Bestandsdeel	duroplast
--------------	-----------

Montage

Montagewijze	met spreidklemmen
--------------	-------------------

Aansluiting

Aansluittype	met schroefklemmen
Soort verbinding	Schroefaansluiting

Samenstelling

Verlichting	zonder neonlamp
Heating switch	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Identificatie

Type schakelement	nee
Hoofdesignreeks	Serie 1930/Serie Glas/Serie R.classic

