




## Dimmer AP dimmer 600W opb

2250 AJ-513

2CKA006515A0654

Generated on 8-9-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006515A0654
<b>Oude artikelnummer</b>	6515-0-0654
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000025 - Dimmer
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	AP
<b>Type</b>	2250 AJ-513
<b>Omschrijving</b>	dimmer 600W opb Opbouw Busch-Dimmer in behuizing, met draaibediening en faseaansnijding, voor gloeilampen en 230 V-halogeengloeilampen, 600 W.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - <b>Vervallen</b>
<b>GTIN code</b>	4011395365007
<b>Netto gewicht</b>	0,179 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	-
<b>Ingangsdatum</b>	-
<b>Conditiegroep</b>	AF

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,179 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 85 x 75 Millimeter
CBS nummer	85176200

## Specificaties

Samenstelling:	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze:	Draai/drukknop
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Inductieve belasting
Ingang voor nevenunit:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Lichtwaardegeheugen:	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	220 - 240

## Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	84
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	84
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	63
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>