




# Dimactor bussysteem Busch-free@home FaH sensor/dimaktor 1/1-v 180 W/VA inb.

6212/1.1

2CKA006220A0015

Generated on 8-9-2023

## Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006220A0015
Oude artikelnummer	6220-0-0015
ETIM Productklasse	EC001094 - Dimactor bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-free@home
Type	6212/1.1
Omschrijving	FaH sensor/dimaktor 1/1-v 180 W/VA inb. FaH Sensor/dimaktor, 1/1-voudig, universeel, voor Busch-free@home®, 10-180 W/VA, inbouw.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4011395180020
Netto gewicht	0,085 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 161,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,113 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	78 x 92 x 58 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Bussysteem KNX:</b>	Nee
<b>Uitvoering:</b>	Dimactor
<b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b>	Nee
<b>Bussysteem radiofrequent:</b>	Nee
<b>Bussysteem LON:</b>	Nee
<b>Bussysteem Powerline:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Andere bussystemen:</b>	free@home
<b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>	Nee
<b>Busaansluiting incl.:</b>	Ja
<b>Busmodule afneembaar:</b>	Nee
<b>Ingang voor nevenunit:</b>	Nee
<b>Manuele bediening:</b>	Ja
<b>Met LED indicatie:</b>	Ja
<b>Aantal uitgangen:</b>	1
<b>Uitgangsvermogen (watt):</b>	10 - 180
<b>Volgdimmer toepasbaar:</b>	Nee
<b>Type belasting:</b>	Universeel
<b>Spanning (volt):</b>	230 - 230
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Parallel bedrijf mogelijk:</b>	Nee
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 50
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	32

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>